

Спецификация регистратора

Процессор	HI3521DV300
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.265
Видео вход/выход	4*BNC / 1*VGA(1280x1024), 1*HDMI(1280x1024)
Входной видео сигнал	CVBS / AHD / CVI / TVI / IP
Аналоговый режим	4*5M-N(1296x1944)@12к/с, 4*1080P(1920x1080), (воспроизведение 4 канала)
Гибридный режим	2*1080P аналог.+2*IP(макс. 1080P) 4*1080N аналог.+4*IP(макс. 960P) (воспр. 2 канала)
Сетевой режим	4*5M, 16*1080P, 16*960P, 9*1080P
Аудио сжатие	G.711a
Аудио вход/выход	4*RCA / 1*RCA
Тревога вход/выход	- / -
Маска приватности	3 зоны на каждую камеру
UTC-соак	+
PTZ	RS485, Pelco-D, Pelco-P
Протокол ONVIF	+
Мобильная платформа	XMeye (iOS, Android)
Облако	XMeye.net, DvrCenter.net
USB интерфейс	2*USB 2.0
Жесткие диски	1*SATA 2.5"/3.5" до 6TB
Сеть	1*RJ45, 10M / 100M
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, DDNS, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP
Рабочие условия	-10°C ~ 55°C, влажность до 90% без конденсата
Питание	DC 12В, 2А
Размеры, вес	259 x 224 x 43 мм, 0,7 кг (без жестких дисков)

Комплектация

Регистратор	1
Адаптер питания	1
Мышь	1
Руководство	1

Рекомендуем Вам воспользоваться нашим оборудованием, прошедшим проверку на совместимость:

- IP и AHD камеры;
- кабельная продукция;
- приемопередатчики;
- жесткие диски от 1Тб до 8Тб;
- сетевое оборудование;
- аксессуары.

Опытные менеджеры помогут подобрать комплект для построения надежной системы видеонаблюдения.

Гарантийные обязательства:

Гарантийный срок эксплуатации устройства составляет 36 месяцев со дня отгрузки со склада производителя, но не более 60 месяцев после даты производства (см. на наклейке непосредственно на устройстве). Данная гарантия не распространяется на весь комплект поставки. А именно, срок гарантийных обязательств на блок питания составляет 12 месяцев, на кулер (установлен не на всех моделях) - 12 месяцев.



Внимание:

*Для входа в интерфейс регистратора используйте имя пользователя **admin** с пустым паролем. IP-адрес по умолчанию 192.168.1.9 (или 192.168.1.10). Для поиска устройства и изменения сетевых настроек используйте программу **DeviceManager** (скачайте с нашего сайта **esocctv.ru**). Если Вы обеспечиваете устройству выход в интернет, обязательно измените стандартный пароль на более сложный. В данной модели BNC-выход не поддерживается.*



Внимание:

Не пытайтесь разбирать регистратор. Если регистратор неисправен, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании. Внутри регистратора допускается лишь установить / заменить жесткий диск и заменить батарейку CR2032 (при этом сбросятся все настройки).



Гибридный 4-х каналный видеорегистратор



EVD-6104NX1-2

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте esocctv.ru.

- ◆ Оборудование должно быть установлено в хорошо вентилируемом помещении на некотором расстоянии от земли для отвода тепла. Не закрывайте вентиляционные отверстия во избежание перегрева устройства.
- ◆ Оборудование должно эксплуатироваться в горизонтальном положении и не следует подвергать его воздействию чрезмерной вибрации.
- ◆ Данное оборудование не является влагозащищенным. Следите, чтобы оно оставалось сухим во избежание короткого замыкания, пожара и поражения электрическим током.
- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для регистратора, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ Корпус устройства не обладает высокой прочностью, пожалуйста, не ставьте на него тяжелые предметы.