Спецификация

Модель	PX-AHD-BC25-H50ESL
Матрица, процессор	1/2.8" IMX335 Sony Starvis Back-illuminated CMOS sensor EN781
Исполнение	Уличная камера
Мин. освещенность	0.005 Лк/F1.6
Соотношение сигнал/шум	50дБ
Затвор	1 / 25 — 1 / 60000с.
Объектив	2.8 / 3.6 мм (линзы 5Мп)
Угол обзора (градусы)	2.8мм - гор. 96, верт. 72, диаг. 124 3.6мм - гор. 88, верт. 66, диаг. 114
День / Ночь	Механ. ИК фильтр, до 30м, 2 мощных ИК диода
Система видео	PAL / NTSC
Разрешение	5Мп@(20к/с / 12.5к/с), 4Мп@25к/с, 1080P@25к/с; ********** 5Мп(2592x1944) 4Мп(2560x1440) 1080P(1920x1080)
Видео выход	AHD / CVI / TVI / CVBS
Функции	DWDR, 3DNR, AGC, BLC, AWB, SmartIR, Defog, UTC, OSD (без джойстика)
Степень защиты	IP67
Питание	DC12B(+/-10%), 0.7A
Внешние условия	-40~+60℃, влажность до 95%
Размеры, вес	170 x 70 x 67.5мм, 500г

Комплектация

Наименование	Количество
Камера	1
Руководство	1

Модель выпускается **без** джойстика на кабеле.
Меню OSD доступно по протоколу UTC-coax.

Гарантийные обязательства:
Гарантийный срок устройства составляет 36 месяцев с даты приобретения. При отсутствии документа, подтверждающего факт приобретения, гарантийный срок исчисляется от даты производства (на этикетке). Срок службы устройства составляет 5 лет.

Внимание:
Производитель оставляет за собой право в одностороннем порядке, без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию, характеристики и функции изделия в целях повышения производительности и улучшения эксплуатационных параметров.
Если вы заметили ошибку в описании, пожалуйста, сообщите нам по адресу ***support@esocctv.ru***

Внимание:
Не пытайтесь разбирать камеру. Если камера неисправна, пожалуйста, обращайтесь к региональному торговому представителю или в технический сервис нашей компании.

PROXISCCTV®
SECURITY VIDEO SYSTEMS

PX-AHD-BC25-H50ESL

Благодарим Вас за использование нашего продукта. Перед включением камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство.

Мы используем новейшие технологии в изготовлении светочувствительной матрицы и процессора обработки изображения. Камера обладает высокой четкостью изображения, стабильной работой, защитой от сбоев и обеспечивает реальную цветовую гамму. Монтаж и настройка камеры просты и удобны.

Основные характеристики

› **Автоматическая регулировка усиления (AGC)**

Встроенная схема автоматической регулировки усиления (АРУ). Цветная камера способна получить изображение высокой четкости в условиях низкой освещенности.

› **Автоматический электронный затвор (AES)**

Встроенная функция автоматического электронного затвора. Скорость затвора камеры может достигать 1 / 50,000 секунды.

› **Характеристика Gamma**

Gamma — характеристика камеры 0,45.

› **Режим видео**

Камера работает в режиме NTSC или PAL.

Внимание:

• Электропитание должно пройти сертификацию безопасности (выходное напряжение, ток, полярность).
• Рабочая температура должна соответствовать требованиям данного оборудования.
• Установите устройства защиты от молнии или отключайте оборудование при начале грозы.
• Для захвата видео высокого качества и фотографий, пожалуйста, убедитесь, что сетевое подключение стабильно и обладает достаточной пропускной способностью.

Примечание:

• Следите за рабочей температурой камеры и учитывайте требования к условиям окружающей среды.
• Не устанавливайте камеру возле батареи или обогревателя.

Подключение



Меры безопасности

1. Перед использованием камеры, пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для последующего использования.
2. Установка и демонтаж камеры должна производиться профессионалами в соответствии с инструкцией изготовителя.
3. Для предотвращения повреждения светочувствительной матрицы камеры, избегайте длительного прямого попадания в объектив интенсивного света.
4. Не трогайте непосредственно светочувствительную матрицу. Пожалуйста, закрывайте камеру пылезащитным чехлом, когда она не используется.
5. Пожалуйста, для чистки камеры используйте сухую мягкую ткань. Если камера сильно загрязнена, используйте моющее средство в водном растворе и затем насухо вытрите камеру.
6. Не устанавливайте камеру в местах с повышенной влажностью или угрозой образования конденсата (например, под кондиционером).
7. Пожалуйста, при установке камеры обесточьте её и обеспечьте чистоту места проведения монтажа.
8. Пожалуйста, при транспортировке, использовании и хранении камеры соблюдайте требуемую температуру и влажность.
9. В случае потери работоспособности камеры (например, повреждены разъемы, в камеру попала жидкость или посторонние вещества, запотевание изнутри и прочие ситуации отказа устройства), пожалуйста, обратитесь к производителю или в центр технического обслуживания (вы несете ответственность за самостоятельное техническое обслуживание или внесение конструктивных изменений в устройство).

Технические проблемы и их устранение

› **Отсутствие картинки после подачи питания.**

Возможны перебои напряжения – проверьте напряжение источника питания и полюсность. Проверьте соединительный кабель и монитор на правильность подсоединения.

› **На изображении наблюдается рябь.**

Возможно, причина в пульсации питающего переменного тока, необходимо отфильтровать волны источника питания. Проверьте монитор и используемое периферийное оборудование.

› **Постоянное изменение цвета фона картинки.**

Электромагнитное поле флуоресцентной лампы приводит к изменению цвета. Такое явление наблюдается у многих камер. Уменьшите количество флуоресцентных ламп или увеличьте расстояние между камерой и лампами.
Используйте внешнюю синхронизацию источника питания для работы камер.

› **Слишком смазанное изображение.**

Нестабильное напряжение источника питания.
Соединительные кабели подключены не правильно или имеют высокое сопротивление.

Организация, уполномоченная на принятие претензий на территории РФ:
ООО «Палладий» 107553, г. Москва, а/я 13,
тел.: +7 (495) 775-42-91
www: esocctv.ru
e-mail: info@esocctv.ru
Изготовитель:
Cantonk (guangzhou) Corporation Limited
Building 2, No.18, Dongming 3rd road, Huangpu District, Guangzhou, Guangdong, China
Импортер:
ООО «Инвестконцепция»
107553, город Москва, Окружной пр-д, д.8 стр.1, комната 66

Сделано в Китае