

## Спецификация

Модель	EVD-6104GL-1
Процессор	HiSilicon Hi3521A + Nextchip NVP6134
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264 / H.264+
Тип сигнала	AHD, CVI, TVI, CVBS, IP
Видео вход/выход	4*BNC / 1*HDMI(2K), 1*VGA(1080P)
Аналоговый режим	4*5Мп@11к/с (AHD), 4*4Мп@15к/с (AHD), 4*3Мп@18к/с (AHD), 4*1080P@25к/с (AHD, CVI, TVI, CVBS) (воспроизведение 4 канала)
Гибридный режим	2*5Мп(аналог) + 2*5Мп(сеть) (воспроизведение 4 канала)
Сетевой режим	4*5Мп, 4*3Мп, 8*1080P+8*960P (воспроизведение 4 канала)
Сжатие аудио	G711a
Аудио вход/выход	4/1 каналов RCA
Тревога вход/выход	0/0
Жесткие диски	1*SATA, до 8 Тб
Сеть	1*RJ45 10М / 100М
Сетевые протоколы	DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, SMTP
UTC	Да
OSD	Да
PTZ	1 канал RS485, Pelco-D, Pelco-P, Sony, Sharp, Panasonic, Samsung..
Протокол ONVIF	Onvif 4.2 (до 3-х клиентов)
Мобильная платформа	iOS, Android (Goodeye)
Облако	www.dvrcenter.net
USB интерфейс	2*USB2.0 разъема
Питание	DC +12В / 2А, 15Вт (без HDD)
Рабочие условия	0~+55С, до 90% влажности, без конденсата
Размеры	260x220x45мм

## Комплектация

№	Наименование	Количество	
1	мышь	1	
2	CD	1	
3	Адаптер питания	1	
4	Руководство	1	
5	Регистратор	1	

Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

Не эксплуатируйте устройство вблизи воды.

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для очистки применяйте только сухую ткань.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.

Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.

Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.

Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.

Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.



**ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.** Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



**ВНИМАНИЕ!** Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.



видеорегистратор  
5 < 8 жHJ ж7 J ж7 J6 Gз-Д



## EVD-6104GL-1

Паспорт устройства

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте [eso.com.ru](http://eso.com.ru).

### Внимание

- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для XVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ После настройки регистратора обязательно измените пароль администратора.
- ◆ На нашем сайте Вы найдете полную и детальную информацию о товаре, сможете скачать актуальное программное обеспечение.