

Спецификация

Модель	EVD-6424NLS-11
Процессор	HiSilicon Hi3531A
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264 Main Profile
Видео вход/выход	16*BNC / 1*HDMI, 1*VGA
Аналоговый режим	24*1080N,
Гибридный режим	8*1080N(аналог) + 8*960P(сеть)
Сетевой режим	8*5MP, 16*3MP, 32*1080P
Сжатие аудио	G711a
Аудио вход/выход	16/1 каналов RCA
Трековая вход/выход	16/4
Жесткие диски	4*SATA, до 6 Гб (каждый)
Сеть	1*RJ45 10M / 100M / 1000M
PTZ	1 канал RS485, Pelco-D, Pelco-P, Sony, Sharp, Panasonic, Samsung..
Протокол ONVIF	Да
Мобильная платформа	iOS, Android (Goodeye)
Облако	www.dvrcenter.net
USB интерфейс	2*USB2.0 разъема
Питание	DC +12B / 6A, 10Вт (без HDD)
Рабочие условия	0~+55C, до 95% влажности, без конденсата
Размеры	430x366x77мм

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	мышь	1
2	CD	1
3	Адаптер питания	1
4	Руководство	1
5	Регистратор	1

Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для очистки применяйте только сухую ткань.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.

Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.

Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.

Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.

Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



ВНИМАНИЕ! Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.



видеорегистратор
5 < 8 > 7 J6 G>D



EVD-6424NLS-11

Паспорт устройства

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочтите это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте eso.com.ru.

Внимание

◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для XVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.

◆ После настройки регистратора обязательно измените пароль администратора.

◆ На нашем сайте Вы найдете полную и детальную информацию о товаре, сможете скачать актуальное программное обеспечение.