

## Сетевой видеорегистратор



## EVD-8132W-7

### Паспорт устройства

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочтите это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте esocctv.ru.

### Внимание

- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для NVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ После настройки регистратора обязательно измените пароль администратора.
- ◆ На нашем сайте Вы найдете полную и детальную информацию о товаре, сможете скачать актуальное программное обеспечение.

## Спецификация

Модель	EVD-8132W-7
Процессор	Hi3536C
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264, H.265
Видео вход/выход	- / 1*HDMI, 1*VGA
Сетевой режим	32*1080p (воспр. 4), 25*5M (воспр. 2) 8*4K (воспр. 1),
Сжатие аудио	G711a
Аудио вход/выход	1*RCA / 1*RCA
Тревога вход/выход	- / -
Жесткие диски	1*SATA, до 8 Тб
Сеть	1*RJ45 10M / 100M / 1000M
Сетевые протоколы	DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL
PTZ	по сети
Протокол ONVIF	2.4
Мобильная платформа	iOS, Android (GoodEye)
Облачо	www.dvrcenter.net
USB интерфейс	1*USB2.0 + 1*USB3.0
Питание	DC +12 В / 2A
Рабочие условия	0~+55С, до 95% влажности, без конденсата
Размеры	260x220x45 мм

## Комплектация

№	Наименование	Количество	
1	мышь	1	
2	CD	1	
H	Адаптер питания	1	
I	Руководство	1	
í	Регистратор	1	

Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для очистки применяйте только сухую ткань.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.

Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.

Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.

Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.

Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.



**ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.** Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



**ВНИМАНИЕ!** Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.