

## Спецификация

Модель	PX-D9116DAH-H
Процессор	H13531/H13532
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264 Main Profile
Видео вход/выход	16*BNC / 1*HDMI, 1*VGA
Аналоговый режим	16*1080P*12к/с, 16*1080N*25к/с
Гибридный режим	8*1080P(аналог)+8*1080P(сеть)
Сетевой режим	8*1080P 8*1080P+8*960P 8*3М 4*5М
Сжатие аудио	G711a
Аудио вход/выход	6*RCA/1*RCA
Тревога вход/выход	-/-
Жесткие диски	2*SATA, до 6 Тб
Сеть	1*RJ45 10М / 100М
PTZ	1 канал RS485, Pelco-D, Pelco-P, Sony, Sharp, Panasonic, Samsung..
Протокол ONVIF	Да
Мобильная платформа	iOS, Android
Облако	xmeye.net
USB интерфейс	3*USB2.0 разъема
Питание	DC 12 В / 4А
Рабочие условия	0~+50С, до 95% влажности, без конденсата
Размеры	350x295x45мм

Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для очистки применяйте только сухую ткань.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.

Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.

Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.

Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.

Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.



**ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.** Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



**ВНИМАНИЕ!** Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.

## Комплектация

№	Наименование	Количество	
1	мышь	1	
2	CD	1	
3	Пульт ДУ	1	
4	Адаптер питания	1	
5	Руководство	1	
6	Регистратор	1	



## Гибридный видеорегистратор



## PX-D9116DAH-H

### Паспорт устройства

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте [eso.com.ru](http://eso.com.ru).

#### Внимание

- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для XVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ После настройки регистратора обязательно измените пароль администратора.
- ◆ На нашем сайте Вы найдете полную и детальную информацию о товаре, сможете скачать актуальное программное обеспечение.