

Спецификация

Модель	PX-AH9124E-M
Процессор	Hi3531+Hi3532
Опер. система	Linux
Сжатие видео	H.264 Main Profile
Видео вход/выход	24*BNC / 1*HDMI, 1*VGA
Аналоговый режим	24*1080N*25к/c, 16*1080N*25к/c
Гибридный режим	8*1080N (аналог) + 8*960P (сеть)
Сетевой режим	32*1080P, 16*3M, 8*5M
Сжатие аудио	G711a
Аудио вход/выход	16*RCA/1*RCA
Тревога вход/выход	16/4
Жесткие диски	2*SATA, до 6 Тб
Сеть	1*RJ45 10M / 100M
PTZ	1 канал RS485, Pelco-D, Pelco-P, Sony, Sharp, Panasonic, Samsung..
Протокол ONVIF	Да
Мобильная платформа	iOS, Android
Облако	www.xmeye.net
USB интерфейс	2*USB2.0 разъема
Питание	DC 12 В / 4A
Рабочие условия	0~+50C, до 95% влажности, без конденсата
Размеры	440x290x50мм

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	мышь	1
2	CD	1
3	Пульт ДУ	1
4	Адаптер питания	1
5	Руководство	1
6	Регистратор	1

Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для очистки применяйте только сухую ткань.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.

Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.

Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.

Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.

Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабеля таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.



ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



ВНИМАНИЕ! Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.



Гибридный видеорегистратор



PX-AH9124E-M

Паспорт устройства

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочтите это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте eso.com.ru.

Внимание

◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для XVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.

◆ После настройки регистратора обязательно измените пароль администратора.

◆ На нашем сайте Вы найдете полную и детальную информацию о товаре, сможете скачать актуальное программное обеспечение.