

## Спецификация

| Модель              | EVD-6104HL-1                                                                                   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор           | H3521                                                                                          |
| Опер. система       | Linux                                                                                          |
| Сжатие видео        | H.264 Main Profile                                                                             |
| Видео вход/выход    | 4*BNC / 1*HDMI, 1*VGA                                                                          |
| Аналоговый режим    | 4*1080P*15Кд/с/4*720P/4*960Н                                                                   |
| Гибридный режим     | 2*1080P(аналог)+2*1080P(сеть),<br>4*720P(аналог)+4*1080P(сеть),<br>4*720P(аналог)+4*720P(сеть) |
| Сетевой режим       | 8*1080P                                                                                        |
| Сжатие аудио        | G711a                                                                                          |
| Аудио вход/выход    | 4/1 канала RCA                                                                                 |
| Тревога вход/выход  | -/-                                                                                            |
| Жесткие диски       | 1*SATA, до 4 Гб                                                                                |
| Сеть                | 1*RJ45 10M / 100M                                                                              |
| PTZ                 | 1 канал RS485, Pelco-D, Pelco-P, Sony, Sharp, Panasonic, Samsung..                             |
| Протокол ONVIF      | Да                                                                                             |
| Мобильная платформа | iOS, Android (TopsView)                                                                        |
| Облако              | www.aveye.net                                                                                  |
| USB интерфейс       | 2*USB2.0 разъема                                                                               |
| Питание             | DC +12 В / 2А                                                                                  |
| Рабочие условия     | 0~+50С, до 95% влажности, без конденсата                                                       |
| Размеры             | 260x221x44мм                                                                                   |

Не подвергайте устройство ударам и сильным вибрациям.

Не эксплуатируйте настоящее устройство вблизи воды.

Не закрывайте вентиляционные отверстия. Выполняйте установку в соответствии с инструкциями изготовителя.

Для очистки применяйте только сухую ткань.

Не устанавливайте устройство вблизи источников тепла, например радиаторов, вентиляционных решеток, обогревателей или другого генерирующего тепло оборудования.

Отключайте устройство во время грозы или в том случае, если оно не используется в течение продолжительного времени.

Настоящее устройство предназначено для эксплуатации внутри помещения.

Не используйте источники питания, которые по характеристикам отличаются от требуемого.

Не перегружайте электрические сети потребителями, так как это может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

Установка данного устройства должна соответствовать всем требованиям безопасности.

Не используйте дополнительное оборудование, которое не совместимо и не рекомендовано производителем.

Прокладывайте кабели таким образом, чтобы они были защищены от всевозможных повреждений.

Технические характеристики и дизайн продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.



**ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.** Предупреждение о наличии внутри корпуса изделия неизолированных электрических цепей, которые могут представлять опасность для человека.



**ВНИМАНИЕ!** Ремонт и техническое обслуживание изделия должно осуществляться только квалифицированным техническим персоналом.



## Гибридный видеорегистратор



## EVD-6104HL-1

### Паспорт устройства

Благодарим Вас за использование нашей продукции. Пожалуйста, прочитайте это краткое руководство перед началом использования устройства. Более подробные инструкции и программы находятся на прилагаемом диске, а также выкладываются на сайте [eso.com.ru](http://eso.com.ru).

### Внимание

- ◆ Для надежной и долгосрочной работы, пожалуйста, выберите жесткий диск, рекомендованный производителем, который подходит для XVR, приобретайте его у авторизованного продавца, чтобы гарантировать его качество.
- ◆ После настройки регистратора обязательно измените пароль администратора.
- ◆ На нашем сайте Вы найдете полную и детальную информацию о товаре, сможете скачать актуальное программное обеспечение.

## Комплектация

| № | Наименование    | Количество |  |
|---|-----------------|------------|--|
| 1 | Мышь            | 1          |  |
| 2 | CD              | 1          |  |
| 3 | Адаптер питания | 1          |  |
| 4 | Руководство     | 1          |  |
| 5 | Регистратор     | 1          |  |